

BOOSTER 1800



Ideale per tutte le applicazioni che richiedono un potente avviatore e/o una fonte di energia supplementare portatile.

E' indicato per:

- Avviamenti di soccorso,
- Come fonte di energia supplementare (salva-memorie),
- Come fonte di energia supplementare multiuso (per apparecchi elettrici a 12V).
- Indicato per utilizzo frequente.
- Per veicoli con batteria fino a 100Ah.

Può essere alimentato tramite collegamento con la presa dell'accendisigari o con la rete elettrica.

Può essere appoggiato ed utilizzato in qualsiasi posizione, in quanto **protetto contro le perdite elettrolitiche**.

E' dotato di:

- **protezione termica automatica** da 20A,
- **circuito di protezione contro i picchi di tensione** per proteggere l'elettronica del veicolo,
- di **pulsante di controllo carica** a LED luminosi.

Fornisce 1800A di spunto e un minimo di 600A in continuo.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: alimentatore LESA 6A, cavo per accendisigari LESA 1 con led, pinze curve ad alta aderenza con cavo di rame a sei fili.

AVVIATORE E FONTE DI ENERGIA SUPPLEMENTARE PROFESSIONALE CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	C00400
Modello	BOOSTER 1800
Tensione alimentazione (monofase)	230V
Tensione di utilizzo	12V
Amperaggio di spunto	1800A p
Amperaggio continuo	600A
Voltaggio di carica	max 14,9 V
Alimentatore automatico	LESA 6A (12V 1,5 Ah)
Cavi di ricarica 12V	LESA 1
Pinze isolate	SI
Batteria interna SIGILLATA	12V 18pro Ah
Protezione sovratensione	SI
Numero di batterie	1
Lunghezza cavi	870 mm
Sezione cavi	25 mm ²
Scocca antiurto	A B S
Peso	8,800 kg
Dimensioni	325x110x285h mm

Ci riserviamo di effettuare modifiche